

## Bornes de connexion pour luminaires 2 entrées (EM126)



Pour raccordement de fils en boîtes de dérivation



### Données de base

Référence	905119
Type	EM126
Désignation 1	Borne pour luminaires
Désignation 2	2 entrées
Marque	DQ
Dimension	0,5-2,5mm <sup>2</sup>
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polyamide
Emb. 1	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,235 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Caractéristiques techniques

Nombre de points de raccordement	4
Nombre de pôles	4
Modèle	Borne à 2 câbles
Max. Section de câble	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. Section de câble (côté installation)	0,75 mm <sup>2</sup>
Min. Section de câble (côté luminaire)	0,5 mm <sup>2</sup>
Section nominale max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section nominale min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	450 V
Courant nominal	24 A